

Ø60mm
±13mm



- радиоуправляемый регулятор ролет предназначен для управления приводом ролет, жалюзи, гаражных ворот.
- руководит электроприводами 230 V AC, которые управляются в 2 направлениях и имеют встроенный конечный выключатель
- ручное управление при начале эксплуатации
- временная функция реле „запоминает” время опускания и подъёма ролет
- принимает сигналы от настенных кнопок, пультов ДУ
- питание от сети
- управление до 8-ми разными передатчиками
- внутренняя защита от перегрева
- сигнализация состояния устройства LED диодой на передней панели
- рабочая частота 868 MHz
- для размещения в монтажных коробках (напр. KU-68) или во внутрь непроводящих корпусов приводов


Технические параметры	RFJA-12B
Напряжение питания:	230 V AC
Мощность:	7 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Допуск напряжения питания:	+10 -15 %
Выход	
Кол-во контактов:	2х замыкающие (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкаемая мощность:	2000 VA / AC1
Пиковый ток:	10 A / <3 s
Коммутируемое напряжение:	250 V AC1
Механическая прочность:	1x10 ⁷
Электрическая прочность(AC1):	1x10 ⁵
Управление	
RF командой с передатчика:	868.3 MHz
Аварийное управление:	PROG (STOP ▲, STOP ▼)
Диапазон:	70-100 м, см.таб. 16
Дист. в свободном пространстве:	до 160 м
Другие данные	
Рабочая температура:	0.. +50 °C
Рабочее положение:	произвольное *
Крепление:	свободное на входных проводах
Защита:	IP 30
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Выходы:	провод CY, диаметр 4x0.75 mm ²
Длина выходов:	90 mm
Размер:	49x49x21 mm
Вес:	46 g
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 инструкция RTTE, NVN ^o .426/2000Sb(инструкция 1999/ES)

* RF компоненты не устанавливайте в металлические распределители (это делает невозможным прохождение радиосигналов). Не размещайте их также снаружи и во влажных помещениях.

Прохождение радиосигналов через различные материалы

Подробная информация в таб. на стр. 16

Подключение RFJA-12B



Функции

1. При нажатии кнопки на пульте <2сек ролеты двигаются в направлении вверх (▲) или вниз (▼)
2. при нажатии кнопки более >2сек ролеты двигаются в направлении вверх (▲) или вниз (▼) до конечного положения

Описание изделия

