

0,06 / 1кВ

МУФТА

КОНЦЕВАЯ

КАБЕЛЬ С
ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЛИ БУМАЖНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ1-4 – жильный
кабель

3M Scotchcast™

Заливная кольцевая муфта с компаундом № 1471 N

Серия 91-D xx

Назначение

Заливная концевая муфта серии 91-D xx используется в низковольтных электрических системах и предназначена для оконцевания кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией от 1 до 4 жил при установке внутри помещений.


Внешняя форма муфты представляет собой двухсоставный конусообразный корпус, залитый компаундом Scotchcast № 1471N.

Преимущества

- Минимальное выделение изоцианата.
- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки благодаря системе SMP (закрытая система смешивания и заливки).
- Остатки компаунда в пакете для смешивания после использования можно утилизировать, как бытовые отходы.
- Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуальный контроль за провесом смешивания.
- Высокая скорость монтаж

Параметры изделий

Размеры C (высота), мм	D (толщина), мм	Диаметр кабеля, мм	Максимальная емкость		(A) СБ, мм ААШв	Количество компаунда, г	Обозначение
			(A) ВВГ, мм ² (A) ВВБ	АВВГ, мм ² АВВБ			
130	65	10-18	до 4 x 1,5	до 3 x 1,5/1,5	-	210	91-D 11
140	76	18-30	до 4 x 25	до 3 x 25/25	-	420	91-D 12
150	80	33-48	до 4 x 120	до 3 x 120/120	до 3 x 70	600	91-D 13

91-D 11
91-D 12

91-D 13

Соответствие стандартам

Концевая муфта соответствует нормативам VDE 0278, часть 623.

Комплект поставки

В комплект поставки концевой муфты входит прозрачный двухсоставный корпус, компаунд № 1471N, уплотнительная лента и инструкция по монтажу.

В комплект поставки не входят наконечники и заземляющая шина

Примечание. При использовании муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией для дополнительной обмотки жил кабеля требуется рулон электротехнической ленты Scotch™ 23.